

EyeVision Neo 会議室／操作編

会議室画面の各名称

会議室画面の各名称



会議時間表示画面

使用中デバイス表示画面

メインメニュー

会議終了 会議室から退席します。
 文書共有 制御権取得後、文書共有を行います。
 同期中 同期／非同期の切り替えを行います。
 制御権要請 主催者に対し、制御権を要請します。
 個別通話 任意の相手と個別通話を行います。
 保存 共有文書をJPEG画像として保存します。
 印刷 共有文書を、プリンターへ出力します。
 音量設定 スピーカーへの出力音量の調整を行います。

会議室補助画面

会議時間表示画面 会議時間の表示を行います。
 開始時刻／経過時間
 終了時刻／残時間
 使用中デバイス表示画面 使用中のカメラ・マイク・スピーカーが表示されます。

会議室構成画面

主催者画面 会議主催者の表示画面となります。
 参加者画面 会議参加者の表示画面となります。
 参加者リスト 主催者／参加者／傍聴者の参加者リストとなります。[太字は、参加中]
 議事録画面 議事録の入力画面となります。全参加者が入力可能です。

EyeVision Neo 会議室／操作編

映像音声の操作概要

同期／非同期

音量インジゲータとボリューム調整


①自映像の下



- ・自分のマイクインジゲータと、マイクボタンが表示されます
- ・スライドバーで自分の音声ボリュームを調整できます。
- ・マイクボタンのクリックでマイクのON/OFFができます。



②他者映像の下



- ・相手のマイクインジゲータと、スピーカーボタンが表示されます
- ・スライドバーで個別の相手の音声ボリュームを調整できます。
- ・スピーカーボタンのクリックでスピーカーのON/OFFができます。



③音量設定 全体の出力音量は、メインメニューの音量設定より行って下さい。

同期／非同期 及び 表示モードの切り替え




映像フルスクリーンモード



会議画面

文書画面



文書フルスクリーンモード

会議・文書画面

同期モード 主催者の表示モードと同期されます。

非同期モード 参加者単独で表示モードを変更出来ます。全体には影響しません。

※フルスクリーンモード中に非同期にしたい場合は、[Esc]キーでフルスクリーンを解除して下さい。

— サポート窓口 —

ENWA株式会社 サポートセンター

フリーダイヤル 0120-979-325

住所 〒550-0014

大阪市西区北堀江2丁目1番11号 久我ビル北館8階

TEL:06-4390-3522 FAX:06-4390-3523

対応時間 9:00～17:30

※土曜日、日曜日、祝祭日、夏季、年末年始(12/29～1/4)は休みです。

サポートホームページ <http://>